



Caractéristiques Ledvance Tube LED  
T8 Performance (UN) High Output  
14W 1900lm - 830 | 120cm -  
Remplacement 36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                             | 248595                            |
| EAN                              | 4099854026492                     |
| Marque                           | Ledvance                          |
| Nom du fabricant                 | LEDTUBE T8 UN P 1200 14W 830 LEDV |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10                                |
| Budgetlight Garantie Totale      | 5 ans                             |
| Étiquette énergétique            | D                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 60000                             |
| Tension (V)                      | 220-240                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 36               |
| Puissance (W)                     | 14               |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur Claire              | Blanc            |
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1900             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 135              |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                                                  |
| Ballast Nécessaire | No                                                                                                   |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V), Universel (UN - tout usage) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                                                      |
| Finition ampoule   | Dépolie                                                                                              |
| Logement           | Glass                                                                                                |
| Product Serie      | Performance                                                                                          |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1211  |
| Diamètre (mm) | 27.8  |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

